

NÄIN ASENNAT NETIN KOTIISI

Kytkentäohjeet kaapelimodeemiin

1. **Kytke modeemin virtajohto modeemiin ja pistorasiaan.** Mikäli modeemissa on erikseen virtakytkin, laita modeemi päälle. Modeemiin pitäisi syttyä virtavallo (esim. power/pwr) ja mahdollisesti modeemin tilasta kertova valo (esim. status/sys).
2. **Kytke modeemin mukana tullut antennijohto modeemiin ja antennirasiaan TV-pistokkeeseen tai multimediarasian kierrettävään F-liitimeen.** Modeemissa oikean liittimen nimi on CABLE. Modeemin mukana toimitetaan T-haarotin, jonka avulla laajakaistan ja TV:n voi kytkeä samaan rasiaan. Mikäli yhteys modeemiin ja verkon välillä toimii, useimmissa modeemissa syttyvät DS-, US- ja ONLINE-valot siinä vaiheessa, kun yhteys verkkoon on muodostettu ja kaapelimodeemi valtuutettu. Tämä saattaa kestää muutamia minutteja. Varmista valojen oikea toiminta modeemin ohjekirjasta.
3. **Kytke modeemin ja tietokoneen väliin verkkokaapeli.** Modeemissa on yleensä 4 LAN-porttia sekä WLAN-tukiasema, joihin verkkokaapeli on mahdollista kytkeä. Porttien vieressä lukee useimmiten LAN, Ethernet tai Eth. Tietokoneesta löytyy samanlainen liitin kuin modeemista, jos siinä on Ethernet-verkkokortti. Yleensä kaikki modeemin portit toimivat samalla tavalla, mutta joissakin modeemeissa toiminnassa on eroja. Varmista tämä modeemisi ohjekirjasta. Mikäli modeemissa on USB-liitäntä, on sen käyttö mahdollista, mutta sitä ei suositella. USB:n käyttö vaatii laiteajureiden asentamista toisin kuin Ethernet. Jos modeemissasi on WLAN ominaisuus, voit käyttää yhteyttä myös langattomasti.

